

Лазерный принтер HIPER P-1120 Black



Принтер
600x600 DPI



Монохромный



24 стр/мин



Лоток на 160
листов



Стартовый
картридж
2000 стр



Основные характеристики

| | |
|-----------------|------------------|
| Тип устройства: | Лазерный принтер |
| Цвет: | Черный |

Печать

| | |
|--|---------|
| Максимальная скорость ЧБ-печати (A4), стр/мин: | 24 |
| Время разогрева, с: | 15 |
| Время печати первой страницы A4 (ч/б), с: | до 8,5 |
| Максимальные размеры отпечатка, мм (ШxВ): | 210x297 |
| Максимальное разрешение ч/б печати, dpi: | 600x600 |
| Двухсторонняя печать: | Ручная |
| Драйвер принтера: | GDI |
| Нагрузка (A4, в месяц): | 8000 |

Лотки

| | |
|----------------------------------|-----|
| Емкость лотка ручной подачи: | - |
| Стандартный лоток подачи, стр: | 150 |
| Стандартный выходной лоток, стр: | - |

Расходные материалы

| | |
|---|-------------|
| Мин - макс плотность бумаги, гр/кв.м.: | 60 - 105 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера идущего в комплекте, стр: | 2000 |
| Совместимые картриджи: | Q2612A/AS/X |

Разъемы, интерфейсы

| | |
|--------------------|-----|
| Интерфейс USB 2.0: | Да |
| AirPrint: | Нет |
| Bluetooth: | Нет |
| RJ-45: | Нет |
| Поддержка Wi-Fi: | Нет |

Память/процессор

| | |
|--------------------------------|-----|
| Частота процессора, МГц: | 300 |
| Максимальный объем памяти, Мб: | 16 |
| Объем памяти, Мб: | 16 |

Прочие характеристики

| | |
|---------------|---|
| Поддержка ОС: | Windows 10/11, Linux |
| Дисплей: | Нет |
| Комплектация: | Принтер, кабель USB A – USB B, кабель питания, стартовый картридж, руководство пользователя, диск с драйвером |
| Гарантия: | 12 мес |
| Срок службы: | 36 мес |

Упаковка

| | |
|---------------------|------|
| Вес в упаковке, кг: | 8,4 |
| Ширина, см: | 52,2 |
| Высота, см: | 35,2 |
| Глубина, см: | 35,4 |